

marantz®



CINEMA 50

CINEMA 50 AV-Verstärker

9.4-Kanal Premium-Verstärker mit 110-Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D, 8K Ultra HD sowie HEOS® Built-in. Der CINEMA 50 ist ein leistungsstarker AV-Verstärker für das besonders anspruchsvolle Heimkino.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **11.4 Processing und Vorverstärker für flexible Lautsprecher-Layouts**
- **110 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio und Auro-3D**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT32**
- **Sechs HDMI-Eingänge und drei Ausgänge für Videos in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 50

Technische Informationen



Leistungsverstärker

Anzahl der aktiven Kanäle	9
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)	110 W
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verstärkertopologie	Class AB
Current Feedback Topologie	Ja
Bi-Amping	Konfigurierbar (Front)

Mehrkanal-Surround-Technologien

DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere	IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo

Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	11,4
-----------------------------------------------------	------

Eingänge / Ausgänge

Video	HDMI In / Out	6 / 3
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In	5
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog	1
	VorverstärkerAusgänge	11,4
Andere	Subwoofer Ausgang	4 (unabhängig)
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge	USB-A
	USB Audio	Ja / Nein / Nein

HDMI

Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig	6 / 6
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone	2 / 1
HDMI Upscaling	1080p/4K to 8K
Max. Auflösung	1080p/4K to 8K
Audio-Rückkanal	eARC
Video-Dynamik-Bereich	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja

Leistungstechnologien

Kupfer-beschichtetes Chassis	Ja
Ringkerntransformator	Ja
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	Ja
Pure Direct Modus	Ja
Gold-beschichtete RCA-Terminals	Ja
Clock Jitter Reducer	Ja

Akustik-/Raumkorrektur

Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Audyssey LFC	Ja / Ja
Dirac Live Support	Ja
Variable Übernahmefrequenz	Ja
Optimiertes Bassmanagement	Ja

Audio Streaming

HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	TuneIn
Spotify	Spotify Connect
Tidal	Ja
Amazon Music HD	Ja
Andere Streaming Dienste	Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix

Room tested	Ja
-------------	----

Netzwerk Konnektivität

Ethernet Anschlüsse	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth Transmitter	Ja

Smart Home Integration und Steuerung

Sprachassistenten Vorbereitung	Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App
HEOS Multi-Room	Ja
HEOS Link Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja
Multi Room-Zonen	2
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog	2ch / 2ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker	Ja / Ja
Steuerung Konnektivität	IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
IR Flasher In	Ja
Marantz Remote Bus	Ja
DC Trigger-Ausgang	1
HDMI Diagnostics	Ja

Sonstige

Front-Display	Bullaage (OLED)
GUI Sprachen	9
Einstellungsassistent	Ja
Smart Select	4
ECO-Timer	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Sleep-Timer	Ja

Allgemein

Metallfront	Ja
System-Fernbedienung	RC-049SR
Leistungsaufnahme in W	680 W
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)	60 W / 100 W
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2 W
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W	0,5 W
Abmessungen (cm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H)
	44,2 × 40,4 × 23,5 44,2 × 40,4 × 16,5

Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewicht	15 kg
EAN	0747192138677 (schwarz) 0747192138684 (silber-gold)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
www.marantz.com